


Cómo reemplazar el GTC-O por GTC-MR

Equivalencia de pines entre el GTC-O y el GTC-MR

PIN	GTC-O	GTC-MR
ALIMENTACIÓN	② y ⑦	③ y ④
COMÚN DEL RELÉ	①	⑦
CONTACTO NA DEL RELÉ	③	⑧
CONTACTO NC DEL RELÉ	④	⑥
SELECCIÓN DEL MODO DE TEMPORIZADO	⑥ y ⑧	① y ②


Aplicación GTC-O



Alimentación

Conectar los pines 6 y 8 sólo si se utiliza como temporizador a la desconexión.

Aplicación GTC-MR



Alimentación

Conectar los pines 1 y 2 sólo si se utiliza como temporizador a la desconexión.



Gente, Generación de Tecnología, C.A., RIF: J-00223173-4.